

## CFR2

**Czytnik CFR2** wykorzystywany jest w systemach ewidencji czasu pracy i kontrolach dostępu.

Klawisze funkcyjne umożliwiają rejestrację do 4 zdarzeń. W systemie kontroli dostępu można rozbudować urządzenie o dodatkowy czytnik kart (interfejs Wiegand). Taka rozbudowa pozwala stworzyć dwukierunkowe przejście, co znacznie ułatwia monitorowanie dostępu do pomieszczenia. Podłączenie



dodatkowego czytnika może spowodować jednak ograniczenie niektórych funkcji przy systemie rejestracji czasu pracy, dlatego też warto uzyskać więcej informacji w tym zakresie poprzez kontakt z naszym działem handlowym.

Czytnik w swojej pamięci pomieści do 30 000 użytkowników i 50 000 logów. Gromadzone w czytniku dane są zabezpieczone przed utratą np. w razie awarii sieci energetycznej. Połączenie z czytnikiem przebiega za pośrednictwem portu TCP/IP lub RS232/485.

Prezentowany czytnik może również działać bez bezpośredniego połączenia z komputerem (tryb autonomiczny). Przy takim rozwiązaniu dane przenoszone są wtedy na pendrive.

W wersji podstawowej terminal współpracuje z tagami RFID w standardzie UNIQUE 125kHz, ale istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w moduł integrujący z tagami o innym standardzie (Mifare i HID Prox).



## Specyfikacja techniczna

Metody weryfikacji	karta zbliżeniowa, kod PIN
Pojemność użytkowników	30 000
Pojemność logów	50 000
Komunikacja	TCP/IP, RS232/485, Pendrive
Menu, komunikaty głosowe	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	LCD, alfanumeryczny
Klawiatura	standardowa, klawisze
Interfejs Wiegand	Tak
Antipassback	Tak
Alarm antysabotażowy	Tak
Podłączenie zamka	Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Dodatkowe opcje	Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)
Wymiary (mm)	129x95x48,5
Waga(kg)	0,70
Zasilanie	12V DC 3A
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, instrukcja



**cfr2**