

KA7

KA7 to **biometryczny czytnik** przeznaczony do stworzenia prostego systemu **kontroli dostępu** (nie rejestruje zdarzeń). Zarządzanie urządzeniem (rejestracja użytkowników, kart zbliżeniowych i linii papilarnych, konfiguracja ustawień) odbywa się poprzez klawiaturę czytnika.



KA7 pracuje w trybie autonomicznym (bez podłączenia do sieci komputerowej). Można go zintegrować z wieloma urządzeniami wchodzącymi w skład **systemu kontroli dostępu** np. przyciskiem wyjścia, zamkiem elektrycznym, dzwonkiem, czy nawet alarmem. Czytnik posiada możliwość ustawienia uprawnień administratora dla osoby zarządzającej urządzeniem.

KA7 występuje w dwóch standardach:

- UNIQUE
- MIFARE



Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	odcisk palca, kod PIN (8 haseł), karta zbliżeniowa (opcja)
Pojemność użytkowników	500
Pojemność odcisków palca	500

Pojemność logów	Nie
Komunikacja	Nie
Komunikaty wizualne	Tak - dioda LED
Komunikaty audio	Tak - dźwiękowe
Wyświetlacz	Nie
Interfejs Wiegand	Nie
Podłączenie zamka	Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Wymiary (mm)	88x88x33,6
Temperatura pracy	0°C~40°C
W zestawie	czytnik, instrukcja

**ka7**